

Chara

Potenza alimentazione per collegamento su unico cavo 2x1,5mmq (in Watt)

Puissance alimentation pour connexion sur un seul câble 2x1,5mmq (Watt)

Potencia de alimentación para conectar sobre cable único de 2x1,5mmq (en vatios)

Chara High

lunghezza spezzone dorsale - *longueur dorsale* - longitud dorsal [m]

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
3	13,2	13,2	13,2	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
4	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1
5	22,0	22,1	22,1	22,2	22,2	22,3	22,3	22,3	22,4	22,4	22,5	22,5	22,5	22,6	22,6	22,7	22,7	22,8	22,8	22,8
6	26,5	26,5	26,6	26,7	26,8	26,8	26,9	27,0	27,0	27,1	27,2	27,2	27,3	27,4	27,4	27,5	27,6	27,6	27,7	27,8
7	30,9	31,0	31,1	31,2	31,3	31,4	31,5	31,7	31,8	31,9	32,0	32,1	32,2	32,3	32,4	32,5	32,6	32,7	32,8	32,9
8	35,4	35,5	35,7	35,8	36,0	36,1	36,3	36,4	36,6	36,7	36,9	37,1	37,2	37,4	37,5	37,7	37,8	38,0	38,1	38,3
9	39,8	40,0	40,3	40,5	40,7	40,9	41,1	41,3	41,5	41,8	42,0	42,2	42,4	42,6	42,8	43,0	43,3	43,5	43,7	43,9
10	44,3	44,6	44,9	45,2	45,5	45,8	46,0	46,3	46,6	46,9	47,2	47,5	47,8	48,1	48,4	48,7	48,9	49,2	49,5	49,8
11	48,8	49,2	49,6	49,9	50,3	50,7	51,1	51,5	51,8	52,2	52,6	53,0	53,4	53,8	54,1	54,5	54,9	55,3	55,7	56,0
12	53,3	53,8	54,3	54,8	55,3	55,8	56,2	56,7	57,2	57,7	58,2	58,7	59,2	59,7	60,2	60,6	61,1	61,6	62,1	62,6
13	57,8	58,5	59,1	59,7	60,3	60,9	61,5	62,2	62,8	63,4	64,0	64,6	65,2	65,9	66,5	67,1	67,7	68,3	68,9	69,6
14	62,4	63,1	63,9	64,7	65,4	66,2	67,0	67,7	68,5	69,3	70,0	70,8	71,6	72,3	73,1	73,8	74,6	75,4	76,1	76,9
15	67,0	67,9	68,8	69,8	70,7	71,6	72,6	73,5	74,4	75,4	76,3	77,2	78,2	79,1	80,0	81,0	81,9	82,8	83,8	84,7
16	71,6	72,7	73,8	74,9	76,1	77,2	78,3	79,4	80,6	81,7	82,8	83,9	85,1	86,2	87,3	88,4	89,6	90,7	91,8	93,0
17	76,2	77,5	78,9	80,2	81,5	82,9	84,2	85,6	86,9	88,3	89,6	91,0	92,3	93,6	95,0	96,3	97,7	99,0	100,4	101,7
18	80,8	82,4	84,0	85,6	87,2	88,8	90,3	91,9	93,5	95,1	96,7	98,3	99,9	101,5	103,0	104,6	106,2	107,8	109,4	111,0
19	85,5	87,3	89,2	91,1	92,9	94,8	96,6	98,5	100,4	102,2	104,1	105,9	107,8	109,7	111,5	113,4	115,2	117,1	119,0	120,8
20	90,2	92,4	94,5	96,7	98,8	101,0	103,2	105,3	107,5	109,6	111,8	114,0	116,1	118,3	120,4	122,6	124,8	126,9	129,1	131,2
21	94,9	97,4	99,9	102,4	104,9	107,4	109,9	112,4	114,9	117,4	119,9	122,3	124,8	127,3	129,8	132,3	134,8	137,3	139,8	142,3
22	99,7	102,5	105,4	108,3	111,1	114,0	116,8	119,7	122,5	125,4	128,3	131,1	134,0	136,8	139,7	142,5	145,4	148,3	151,1	154,0
23	104,5	107,7	111,0	114,3	117,5	120,8	124,0	127,3	130,5	133,8	137,0	140,3	143,6	146,8	150,1	153,3	156,6	159,8	163,1	166,3
24	109,3	113,0	116,7	120,4	124,1	127,8	131,5	135,1	138,8	142,5	146,2	149,9	153,6	157,3	161,0	164,7	168,4	172,0	175,7	179,4
25	114,2	118,4	122,5	126,7	130,8	135,0	139,2	143,3	147,5	151,6	155,8	160,0	164,1	168,3	172,4	176,6	180,8	184,9	189,1	193,2
26	119,1	123,8	128,4	133,1	137,8	142,5	147,1	151,8	156,5	161,1	165,8	170,5	175,1	179,8	184,5	189,1	193,8	198,5	203,1	207,8
27	124,1	129,3	134,5	139,7	144,9	150,1	155,4	160,6	165,8	171,0	176,2	181,5	186,7	191,9	197,1	202,3	207,5	212,8	218,0	223,2
28	129,0	134,9	140,7	146,5	152,3	158,1	163,9	169,7	175,5	181,3	187,1	192,9	198,7	204,6	210,4	216,2	222,0	227,8	233,6	239,4
29	134,1	140,5	147,0	153,4	159,8	166,3	172,7	179,2	185,6	192,1	198,5	204,9	211,4	217,8	224,3	230,7	237,1	243,6	250,0	256,5
30	139,2	146,3	153,4	160,5	167,6	174,8	181,9	189,0	196,1	203,2	210,3	217,5	224,6	231,7	238,8	245,9	253,1	260,2	267,3	274,4

apparecchi impianto - appareils - aparatos

DRIVER:	power [W]
24 V-10W	10
24 V-60W	60
24 V-150W	150
not supported	> 150